

# 12路 手提式高配电源直通箱

分组控制，可负载4KW灯光

1. 德力西20A空气开关，三相五线制，
2. 万用五孔插排,2×USB接口，数字电压显示
3. 过流、短路保护和隔离功能

■ PA-PD12 是可以380V电压输入，三相五线制AC380V±10%，配备电源指示灯和LED电压监测屏，电路电源显示明确一目了然；配备德力西20A 空气开关，可以独立控制每一路电源的开关，单路可以接入2.5²国标RVV铜芯电缆输入。



※注意：接入AC380V三相电，注意火线（A,B,C）与零线(N）不可接反；  
接地线(PE)要良好接地,此时面板指示灯亮起,空气开关打到ON状态,这时接入的灯具应亮起。

## PA-PD12

### 12路手提式电源直通箱

- ◆ 380V电压输入，三相五线制AC380V±10%
- ◆ 每路输出为220V,50~60Hz±5%，
- ◆ 功率12路4KW
- ◆ 带数字电压显示，配备德力西空气开关
- ◆ 配备过流、短路保护，使用更安全
- ◆ 配有220输出电源插口，可串联其他设备供电
- ◆ 标准19英寸机柜尺寸，可安装机柜
- ◆ 适用各舞台演出、综艺演播室、直播间
- ◆ 产品尺寸L480×W270×H150mm

